



Загрузка описаний устройств (DD) ЭМИ-Прибор в коммунитор “Trex”

1. Запустите программу “Upgrade Studio”.




2. Выберите «Больше -> Импорт описания устройства». Откроется окно импорта.




3. Нажмите «Загрузить файлы описания устройств» и выберите файлы с расширениями “.fm8” и “.sym”:
- В папке “0000f2\005e\” файлы описания прибора ИГМ-11
 - В папке “0000f2\005f\” файлы описания прибора ИГМ-12
 - В папке “0000f2\005e\” файлы описания прибора ИГМ-13


Рис. Пример импорта файлов описания прибора ИГМ-12




4. В поле “Изготовитель” введите “IGM-Detector”, в поле “Устройство” – соответствующий тип устройства (“IGM-11”, “IGM-12”, “IGM-13”).



5. Нажмите “Импорт описания устройства” и по успешном окончании закройте окно, далее перейдите во вкладку “Установить обновления”.



6. Загрузите DD файлы непосредственно в коммуникатор нажатием кнопки “Установить”. В открывшемся “Warning” окне на запрос продолжения операции дайте согласие. Начнется процесс установки.



7. Список установленных файлов описания устройств можно просмотреть в той же вкладке.

